

电智库APP

PART 01 概述	(48)		
PART 02 下载	(48)		
PART 03 登录注册	(49)		
PART 04 添加设备	(49)		
PART 05 首页	(50~58)		
▶ 告警信息查看与处理	▶ 消息通知	▶ 我的工单	(50)
▶ 查看、编辑设备基本信息	▶ 删除设备	▶ 线路分闸操作	(51)
▶ 线路能耗、功耗和告警数据统计	▶ 线路运行参数及曲线		(52)
▶ 告警阈值设置	▶ 重置默认	▶ 告警设置	(53)
▶ 设备能耗、功耗、告警信息统计、对比与分析	▶ 设备日志		(54)
▶ 重置本地操作密码	▶ 新建定时	▶ 编辑删除定时	(54~55)
▶ 查看场景执行记录	▶ 新建手动、自动场景任务	▶ 手动执行	(55~56)
▶ 自动执行场景	▶ 编辑、删除场景任务		(56)
▶ 新建定时	▶ 编辑删除定时任务		(57)
▶ 漏电自检	▶ 手动漏电自检	▶ 自动漏电自检	(58)
▶ 查看漏电自检记录	▶ 编辑定时执行漏电自检任务		(58)
PART 05 统计	(59~61)		
▶ 能耗/功耗统计、曲线与对比			(59)
▶ 告警统计、告警类型分析与告警信息对比			(60)
▶ 项目/设备的基础信息编辑与删除			(61)
PART 07 我的	(61~63)		
▶ 消息推送设置	▶ 我的设备便捷入口		(61~62)
▶ 我的项目便捷入口列表	▶ 我的短信	▶ 个人中心	(62~63)
▶ 隐私政策&服务条款	▶ 关于我们	▶ 常见问题	(63)

01/【概述】

“电智库”APP是以用电侧实时用电状态“信息化、可视化、可控化”为设计原则，开发的一款可进行用电监测、运行分析、故障告警、危情处理与运维排障的便携移动平台，搭配智慧空开使用，与“Deyiiot Web管理平台”互联互通，适用于线路较少的环境，也便于外出运维携带。



02/下载

iOS用户请在App Store搜索“电智库”下载；Android用户请在各大应用市场下载或扫描下方二维码下载：



Android

03/【登录注册】




账号注册

如您已有“电智库”APP账号,可输入账号密码直接登录;如没有,请先点击【新用户注册】进行注册。

忘记密码

点击【忘记密码】进行密码找回。


04/【添加设备】



点击【+】,输入设备序列码或扫描设备条形码,完备设备信息后,点击【确定】完成设备添加。

05/【首页】

【首页】是掌握配用电网络运行情况，进行告警信息处理、告警阈值设置、能耗管理和设备管理的便捷入口。



切换项目

首页点击【运行概况】栏上方横向选择栏【全部】或【某项目名称】来切换项目，或点击【<】来进行项目切换

项目设置

首页点击【≡】来对目标项目进行【项目名称】、【关联设备】、【项目图标】、【项目地址】和【项目备注】信息的修改，点击【保存】确认当前设置

【查看处理告警信息】



告警信息查看与处理

点击【设备报警】和【设备预警】查看告警详情，还可提交运维工单给对设备所在线路负有维护义务的运维人员

消息通知

点击【我的工单】查看我提交的和提交给我的需要进行运维排障的线路信息

我的工单

点击【消息通知】查看系统接收的所有信息，可进一步查看信息详情并进行便捷操作

【运行概况】

在【运行概况】版块查看项目基本信息,点击[设备总数]、[在线设备]、[离线设备]查看项目下关联的相应的设备列表;点击[线路总数]查看设备下关联的线路列表;点击[告警设备]查看发生过告警的设备列表;点击[用电量]和[总有功耗]查看能耗和功耗统计信息。

【查看、编辑设备基本信息】

首页→运行概况,点击[设备总数],选中任一设备,在[设备详情]页查看或编辑设备概况、设备详情及托管运维等信息。



删除设备

首页→运行概况→设备总数→项目→设备,在[设备详情]页底部点击[删除设备]并确定,即可删除该设备,如该设备为分享设备则[删除分享]。


【查看设备关联线路运行详情】

首页→运行概况→设备总数,点击项目下任意设备进入设备详情,在[设备详情]页点击[线路详情],在[线路详情]页查看线路分合闸状态、实时功率、数据统计和运行参数数据及曲线。



线路分合闸操作

首页→运行概况→设备总数,点击项目下任意设备进入设备详情,在[设备详情]页点击[线路详情],选中任一线路,点击[分闸]进行线路分合闸操作(注:对总线路进行分合闸操作,则各支路分合闸状态与总线路保持一致)





线路能耗、功耗和告警数据统计

首页 → 运行概况 → 设备总数, 点击项目下任意设备进入设备详情, 在[设备详情]页点击[数据统计]查看该条线路的能耗、功耗和告警统计信息。

线路运行参数及曲线

首页 → 运行概况 → 设备总数, 点击项目下任意设备进入设备详情, 点击[线路详情]选择任意线路下[参数详情]查看线路各项运行参数; 点击任一参数, 查看不同时段参数曲线, Y轴时间颗粒可通过放大和缩小手势来调节。






告警阈值设置

首页 → 运行概况 → 设备总数，点击项目下任意设备进入设备详情，在[设备详情]页点击[线路详情]，选中任一线路，点击[告警阈值设置]，即可查看和根据实际用电负载情况编辑线路的预警和报警阈值。

重置默认

首页 → 运行概况 → 设备总数，点击项目下任意设备进入设备详情，在[设备详情]页点击[线路详情]，选中任一线路，点击[告警阈值设置]，点击[重置默认]将告警阈值重置为默认设置。



告警设置

首页 → 运行概况 → 设备总数，点击项目下任意设备进入设备详情，在[设备详情]页点击[线路详情]，选中任一线路，点击[告警设置]，查看线路的告警报警声开启情况以及报警后设备自动执行分闸断电保护的情况；点击[]进行相应项编辑。

设备能耗、功耗、告警信息统计、对比与分析 (操作详情见【统计】页)

首页 → 运行概况 → 设备总数, 点击项目下任意设备进入设备详情, 在 [设备详情] 页点击 [数据统计], 查看设备的能耗、功耗和告警信息的统计、对比与分析。




设备日志

首页 → 运行概况 → 设备总数, 点击项目下任意设备进入设备详情, 在 [设备详情] 页点击 [设备日志], 查看各时间操作人对设备进行的各类操作。

重置设备本地操作密码


首页 → 运行概况 → 设备总数, 点击项目下任意设备进入设备详情, 在 [设备详情] 页点击 [重置密码], 即可对设备本地管理密码进行更改, 在设备本地, 需输入密码方可进行操作。

定时



新建定时

智能→定时,在[定时任务]页任务列表查看定时任务;点击页面右上角[+],填写定时任务名称、重复方式、时间和操作类型后,点击页面下方[保存]即可完成定时任务添加。



编辑、删除定时任务

智能→定时,在[定时任务]页任务列表中,选中一定时任务后,在[定时]页即可对当前场景信息进行编辑;点击页面右上角[🗑️]并确定,即可删除当前定时。



查看场景执行记录


在场景页,点击右上角[⋮]里[执行记录],查看场景执行记录。

新建手动、自动场景任务

点击右上角[⋮]里[新增场景],选择执行方式后填写场景名称和描述,在“操作类型”项选择需要进行的分合闸操作,并在“执行设备”项点击[+]或[添加设备]来添加需要执行场景任务的设备,点击[确认提交]来确认当前设置,最后点击[智能场景]页下方[保存]来完成场景添加(注意,如在新建场景任务时,执行方式为“自动执行”,那么在[智能场景]页“重复”项中,需选择场景循环执行方式,点击保存,则在设置的时间点,系统会自动执行该场景任务)。

手动执行场景

在[场景]页手动执行任务栏,点击任一目标任务右侧[执行]来执行当前任务操作。




自动执行场景

点击[自动执行]版块,配置自动执行场景信息后,保存后生效。

编辑、删除场景任务


在[场景]页手动执行任务栏或自动执行任务栏,选中任一目标任务后,在[智能场景]页对当前场景信息进行编辑;点击页面右上角[⋮]并确定,即可删除当前场景。

定时



新建定时

智能→定时,在[定时任务]页任务列表查看定时任务;点击页面右上角[+],填写定时任务名称、重复方式、时间和操作类型后,点击页面下方[保存]即可完成定时任务添加。




编辑、删除定时任务

智能→定时,在[定时任务]页任务列表中,选中任一定时任务后,在[定时]页即可对当前场景信息进行编辑;点击页面右上角[🗑️]并确定,即可删除当前定时。

漏电自检

在[漏电自检]项,可通过手动漏电自检和自动漏电自检两种方式来确定智慧空开漏电保护功能是否正常,如正常,执行漏电自检后,该条线路将立刻断电并在一秒后自动复电。(请在适当的时间进行漏电自检)



手动执行漏电自检

智能⇒漏电自检,在[漏电自检]页点击[立即执行]图片,选择需要执行漏电自检的目标设备,点击页面下方[执行漏电自检]并[确定]即可完成该操作。



定时执行漏电自检

智能⇒漏电自检,在[漏电自检]页点击[批量设置定时时间],选择需要定时执行漏电自检的时间及目标设备,点击页面下方[保存]并确定即可完成定时漏电自检的任务创建。

查看自检记录


智能⇒漏电自检,在[漏电自检]页点击右上角[自检记录],即可查看自检任务执行情况。

编辑定时执行漏电自检任务

在[漏电自检]页定时执行漏电自检任务表中,选中任一定时任务后,在[设备定时]页即可对当前定时执行漏电自检任务进行编辑。(如想取消漏电自检定时,请将定时时间调整为00时00分)

07/【统计】

能耗/功耗统计、曲线与对比



总能耗/功耗统计与曲线



在[统计]页点击[能耗统计]或[功耗统计]查看全部设备的能耗或功耗统计数据及曲线。

项目能耗/功耗统计与曲线

在总能耗/总功耗统计图下方点击[项目名称]即可查看该项目的能耗/功耗统计数据及曲线。

设备能耗/功耗统计与曲线


统计→项目对比下任意项目→设备对比下任意设备,即可查看该设备所在总线路的能耗或功耗统计数据及曲线。



线路能耗/平均功率因数对比与曲线

统计→项目对比下任意项目→设备对比下任意设备,即可查看该设备所在总线路的能耗/功耗统计数据及曲线。

告警统计、告警类型分析与告警信息对比




总告警统计、告警类型分析与项目告警信息对比

统计→告警统计，查看总告警数据、各告警类型分析以及各项目的告警信息对比。


项目告警统计、告警类型分析与设备告警统计

统计→告警统计→项目对比下任意项目，即可查看该项目的告警信息统计、各告警类型分析以及各设备的告警信息对比。




设备告警统计、告警类型分析与设备告警统计

统计→告警统计→项目对比下任意项目→设备对比下任意设备，即可查看该设备的告警信息统计、各告警类型分析以及该设备所辖线路的告警信息对比。




项目/设备的基础信息编辑与删除



删除项目/设备

统计→告警统计→项目对比下任意项目,在[项目/设备统计]页点击右上角[⚙️]进入[项目/设备设置],即可对项目/设备进行基础信息编辑;在[项目设置]页点击[关联设备]进入设备详情页可删除设备,在项目内无关联设备时点击页面右上角[🗑️],即可删除该项目。

08/【我的】



消息推送设置

点击[消息推送],通过[🔘]来对各系统消息和告警短信进行接收设置,打开即为同意接收,关闭即为拒绝接受,关闭后,系统将不再进行相应消息的推送。



我的设备便捷入口


在[我的]页点击[我的设备],即可对直接各设备进行各项管理,相应操作详情见XXXX条。

我的项目便捷入口

点击[我的项目],即可对直接项目进行各项管理,相应操作详情见XXXX条。

我的短信

为全面保障告警信息到达率,德义物联提供短信告警增值服务,如有需要,请联系我们!




查看短信发送记录

在【我的】页点击【我的短信】,即可查看各设备剩余告警短信条数。

查看设备剩余告警短信条数

在[短信提醒]页点击[发送记录],即可对短信发送记录及详情进行查看。



查看、编辑账号信息与退出登录

在[个人中心]页查看账号情况,点击页面右上角[编辑]进行信息修改和确定;点击[退出登录]退出当前账号。



客服热线

如您在使用中遇到任何问题,或者对我们的工作有任何指导和建议,欢迎拨打德义物联热线电话“400-926-2266”我们将竭诚为您服务。

隐私政策&服务条款

点击[隐私政策&服务条款]进行相应文本查看。

关于我们

点击[关于我们]了解德义物联企业信息。

常见问题

点击[常见问题],查看注意事项和基础排障知道,帮助您更好使用智慧空开产品。